



Dialog M-800HV – Микрофон + стереонаушники с регулятором громкости РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

При эксплуатации просим Вас:

- Не подвергать изделие чрезмерным физическим нагрузкам;
- Не допускать попадания влаги внутрь изделия;
- Не разбирать изделие;
- Также просим Вас сохранить оригинальную упаковку товара в течение гарантийного срока.

Подключение:

1. Присоедините микрофон ко входу «Mic In» звуковой карты.
2. Подсоедините стереонаушники к выходу «Speaker» звуковой карты.
3. В MS Windows откройте меню «Пуск» - «Программы» - «Стандартные» - «Мультимедиа» - «Регулятор громкости».
4. В «Регуляторе громкости» в меню «Параметры» в подменю «Свойства» пункт «Настройка уровня – Запись» включите регулятор громкости «Микрофон».
5. Вернитесь в «Регулятор громкости» и установите нужный уровень чувствительности микрофона.
6. Запустите фонограф «Пуск» - «Программы» - «Стандартные» - «Мультимедиа» - «Фонограф» и запишите фрагмент Вашей речи. После этого прослушайте записанный фрагмент. Если Вы услышите свою речь, то микрофон работает нормально.
7. В «Регуляторе громкости» установите максимальный уровень громкости, при котором отсутствуют искажения звука в стереонаушниках. При этом собственный регулятор громкости наушников (находящийся на шнуре) должен быть установлен в положение максимума. В дальнейшем пользуйтесь только собственным регулятором громкости стереонаушников.
8. Более подробную информацию по настройке можно получить в руководстве по эксплуатации MS Windows.



Технические характеристики*:

Управление	регулятор громкости (на шнуре)
Режим	стерео
Размер динамика (мм)	50
Сопротивление (Ом)	32 ± 15%
Чувствительность (дБ/мВт)	105 ± 3 @ 1 КГц
Частотный диапазон (Гц - кГц)	20-20
Акустическое оформление	Открытое
Чашки	Две степени свободы, пластик
Амбушюры	silicium-aural, пенополиуретан, искусственная кожа
Оголовье	регулируемая длина, пластик, искусственная кожа
Длина кабеля (м)	2,0 ± 5%
Тип разъема	3.5 мм
Тип	Конденсаторный
Режим	Моно
Конструкция	Гарнитура
Материал корпуса	Пластик
Шумоподавление	Пенополиуретан
Сопротивление (КОм)	2.2
Чувствительность (дБ)	-60 ± 3
Частотный диапазон (Гц-КГц)	30-20
Тип разъема	3.5 мм
Комплект поставки	Гарнитура, упаковка

* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия и его технические характеристики без предварительного уведомления.

Изготовитель:

«Фенг Хуанг Лимитед» (Feng Huang Limited), 10/Ф, Баскервилль Хаус, 13 Дудделл стрит, Централ, Гонконг, Китай

Импортер: ООО «Диалог 199106, Россия, г. Санкт-Петербург, В.О., Средний пр., 86