



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

МУЛЬТИМЕДИА ГАРНИТУРА СО ВСТРОЕННЫМ BLUETOOTH-МОДУЛЕМ

DIALOG HS-20BT

Изготовитель: "Фенг Хуанг Лимитед" (Feng Huang Limited), 10/F, Баскервилль Хаус, 13 Дуддэлл стрит, Сентрал, Гонконг, Китай

Импортёр: ООО "Диалог", 199106, Россия, г. Санкт-Петербург, В.О., Средний пр., 86.

Сделано в Китае.

Спасибо за выбор гарнитуры Dialog.

Dialog HS-20BT - это мультимедиа гарнитура со встроенным bluetooth-модулем и аккумуляторной батареей.

Гарнитура предназначена для использования с телефонами, планшетами и прочими устройствами, способными использовать внешние устройства воспроизведения по bluetooth-протоколу, а также с такими источниками сигнала как звуковая карта ПК, DVD-проигрыватель, MP3-проигрыватель и т.д.

Пожалуйста, ознакомьтесь с настоящим руководством пользователя перед подключением гарнитуры. Сохраните эту инструкцию, чтобы иметь возможность обращаться к ней в дальнейшем.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Гарнитура — 1 шт.
2. Кабель для подзарядки аккумулятора от USB — 1 шт.
3. Руководство пользователя — 1 шт.
4. Гарантийный талон — 1 шт.
5. Упаковка — 1 комплект.
6. Два дополнительных набора амбушюров (разных размеров)

БЕЗОПАСНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Не пытайтесь вскрыть корпус устройства. Все процедуры по диагностике и ремонту должны проводиться квалифицированными специалистами.

Полностью выключайте питание устройства, если устройство долгое время не используется.

Не допускайте попадания предметов в корпус устройства через технологические отверстия.

Не допускайте попадание влаги в корпус устройства.

Не располагайте устройство вблизи радиаторов отопительной системы и под прямыми лучами солнца.

Не используйте абразивные материалы и химические средства для чистки корпуса устройства, это может испортить покрытие корпуса. Чистку проводите только с помощью мягкой сухой чистой материи.



Для продления срока службы аккумуляторной батареи заряжайте её полностью хотя бы раз в месяц даже если вы не используете гарнитуру.

Не устанавливайте высокую громкость наушников, чтобы не травмировать слух. Избегайте длительного непрерывного ношения гарнитуры.

Страйтесь избегать использования гарнитуры рядом с беспроводными сетевыми устройствами, так как интерференция может негативно сказаться на качестве сигнала (возможно появление шумов).

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

1. Микрофон
2. Индикатор активности/зарядки
3. Кнопка включения, кнопка начала/приостановки/продолжения воспроизведения при проигрывании музыки, кнопка ответа на звонок/сброса звонка/завершения звонка/набора номера при совершении телефонных звонков
4. Кнопка увеличения громкости/кнопка перехода к следующей записи
5. Кнопка уменьшения громкости/кнопка перехода к предыдущей записи.
6. Гнездо подключения кабеля для подзарядки аккумулятора



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГАРНИТУРЫ

Аккуратно распакуйте изделие. Включите питание гарнитуры нажатием на кнопку (3) до начала попеременного мигания синего и красного светодиодов (2).

Включите bluetooth-модуль вашего телефона или планшета и начните поиск устройств, подключитесь к найденному устройству «HS-20BT». После успешного подключения (индикатор (2) мигает только синим) вы можете запустить аудиопроигрыватель на вашем телефоне (планшете) и звук исполняемых композиций будет воспроизводиться через наушники. При следующем включении гарнитура автоматически попытается соединиться с последним подключающимся устройством. При проблемах подключения выключите и вновь включите гарнитуру, повторите процесс подключения. В случае, если телефон (планшет) потребует ввести код для подключения, используйте код «0000». Для начала подключения нового устройства выключите гарнитуру, а затем повторите процесс подключения.

Гарнитура HS-20BT может использоваться с двумя устройствами одновременно, одно из которых будет служить в качестве музыкального проигрывателя и оба (при технической возможности) в качестве телефона. Для подключения второго устройства вначале выключите питание гарнитуры (удерживайте нажатой в течение трёх-четырёх секунд кнопку (3)) и выключите bluetooth-модуль первого подключённого устройства. Затем включите гарнитуру нажатием на кнопку (3) до начала попеременного мигания синего и красного светодиодов (2) и включите bluetooth-модуль второго подключаемого устройства, произведите поиск и подключение к гарнитуре со второго устройства. Теперь включите bluetooth-модуль первого устройства и выберите в списке подключений ранее подключённую гарнитуру.

Во время воспроизведения музыки кнопка (3) позволяет приостановить/возобновить воспроизведение. Кнопки (4) и (5) позволяют перейти к следующей/предыдущей записи, а их длительное нажатие увеличивает и уменьшает громкость воспроизведения. Не все модели телефонов поддерживают функции управления воспроизведением.

Вы можете использовать наушники и микрофон гарнитуры при разговоре через подключённый телефон. При входящем звонке вы услышите аудиоуведомление в наушниках. Нажмите кнопку (3) для ответа либо две секунды удерживайте эту кнопку для сброса звонка. Вы можете повесить трубку нажатием на ту же кнопку во время разговора. Краткое двойное нажатие на кнопку начнёт набор номера последнего вызываемого абонента.

Не забывайте выключать гарнитуру, если вы не собираетесь использовать её ближайшее время, для выключения удерживайте нажатой в течение трёх-четырёх секунд кнопку (3). Для включения гарнитуры удерживайте нажатой эту кнопку в течение пары секунд.

ПОДЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

О низком заряде аккумуляторной батареи свидетельствуют искахания и шумы при воспроизведении, мигание индикатора (2) красным светом. Для предотвращения порчи батареи гарнитура автоматически выключается при достижении слишком низкого уровня заряда и сможет быть включена только после подзарядки аккумулятора. Для подзарядки аккумулятора используйте кабель из комплекта поставки, подключив его в гнездо (6), предварительно высвободив защитную резиновую заглушку, и в разъём USB включённого компьютера или зарядного устройства, при этом гарнитура автоматически отключится для более быстрой подзарядки. Перед подключением кабеля выключите гарнитуру.

Индикатор (2) будет гореть красным всё время подзарядки и выключится по её окончании.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Динамик: 13 мм, 32 Ом.
- Интерфейс подключения: bluetooth v 4.0 EDR протоколы и профили A2DP/AVRCP/HSP/HFP.
- Излучаемая мощность и радиус действия соответствует классу 2.
- Ёмкость литиевой аккумуляторной батареи: 120 мА*ч.
- Время работы: в режиме ожидания около 60 часов, при разговоре около 7 часов, при проигрывании музыки около 4 часов (зависит от способа использования, интенсивности, громкости).
- Время подзарядки: до 1.5 часов.